



## Roll-up udstillingssystemer

Når du skal have lavet Roll-ups, skal du være opmærksom på, at der skal være sat plads af til beskæring, lige som man skal på alle sine tryksager, beskærings området skal blot i dette tilfælde være meget større end man ellers laver det.

Det betyder at det du sender til tryk, skal være 10 mm. bredere og højere end det endelige format, hvilket svarer til en beskæring på 5 mm, der ud over, må du også meget gerne sætte skæremærker på hvis du kan, på den måde sikrer du dig, at du bestemmer hvor og hvordan dit roll-up skal beskæres.

I dette dokument vil vi illustrere og fortælle hvordan din fil kan oprettes og gerne skal være, når du leverer den klar til tryk, hos Discountprint.

	Færdigt mål af banner	Dokumentstørrelse m. 5 mm. beskæring
Roll-up	85 x 187+10 cm.	86 x 198 (43x99 cm)

Grunden til at der under dokumentstørrelse er en størrelse markeret i parentes, er fordi man kan **(hvis man har styr på opløsningen på de billeder og elementer der bruges)** godt nøjes med at lave sin opsætning i halv størrelse, så blæser vi det op inden vi trykker banneret.

### Eksempel på korrekt og forkert opsætning.

Lige meget hvilken form for tryksag du laver, gælder de samme principper for opsætning. Der skal altid være:

- Beskæring på oftest 3 mm men nogle gange også 5 mm eller mere som ved roll-up
- Skæremærker i hjørnerne (for at undgå hvide kanter, eller forkert beskæring)

### Opsætning/Design af et roll-up banner

Nogle ekstra vigtige ting at huske under opsætning af dit roll-up banner.

- De øverste 5 cm. Må ikke indeholde vigtige elementer da de forsvinder ind i den øverste klips, dog er det vigtigt at designet, fortsætter op i den øverste del, for at undgå uønskede hvide kanter efter montering
- De nederste 10 cm. må ligeledes ikke indeholde vigtige elementer, da de kan risikeres at forsvinde ned i foden, dog er det vigtigt at lade designet fortsætte helt ned, for at undgå en hvid synlig bund nede i kassen når banneret rulles op.





## Design din tryksag med eller uden brug af skabelon

Skal du designe en tryksag kan du altid gøre det uden skabelon, men i enkelte tilfælde, vil det være best at bruge en skabelon, for at sikre at formatet og beskæringen bliver korrekt.

### Lav dit design, i dit favorit program.


Start med at vælge det program du vil bruge, vi vil altid anbefale at man bruger et program til grafisk arbejde som Indesign, Photoshop er til billedbehandling og Illustrator til illustrationer, men andre programmer kan også bruges.

## Microsoft Office


Er du en af dem der vælger at bruge et af programmerne fra officepakken som Word, Excel, PowerPoint eller Publisher, skal du huske at Microsoft Office programmerne ikke er beregnet til grafisk brug, og vi derfor ikke kan påtage os ansvaret for, at farverne i den endelige tryksag, er som de var på din skærm.

### Dokumentopsætning - Word

Start et "nyt tomt dokument" der efter skal du ændre størrelsen på dokumentet, så det passer med den tryksag du ønsker at producere. **HUSK!** at lægge 6 mm til i højde og brede til beskæring, for ændre i dokumentets størrelse skal du i top menuen under **[Filer]**, finde [Sideopsætning] - for at få et skærmbillede nogenlunde som dette.



Der efter skal du ud for **papirstr.** vælge **[Administrer specielle størrelser]** for at få et skærmbillede frem som det her under.



Her i skal du indføre bredde og højde for din tryksag, Husk at ligge de 6 mm. beskæring til i højden og bredden, for det får du ikke som mulighed senere.

Print margener, sætter du til 0 (nul).

Du er nu klar til at designe din tryksag.

### Design din tryksag ud fra en word skabelon

Download skabelon pakken (zip mappe), udpak mappen og dobbeltklik på word filen hvis der er en, Til design af rol-up findes der ikke en skabelon i Word, da Word har sine begrænsninger, når det kommer til oprettelse af dokumenter i ukorente formater som går ud over A5, A4 og A3 samt nogle enkelte andre - Du er nu klar til at designe din tryksag.





## Upload en trykklar PDF fra word

Når du er færdig med dit design skal du gemme dit layout som en PDF, da vi kun modtager trykklare PDF filer, dette kan du i Word eller mange andre Microsoft office programmer gøre ved at sige gem filkun gøre ved at vælge udskriv til PDF-format (kræver Adobe Acrobat eller et gratis PDF-writer program – se mere her om på vores website ([www.discountprint.dk](http://www.discountprint.dk)) under opsætning.

## Dokumentopsætning - InDesign

Start et nyt dokument eller ændre formatet på det du har igang så dokumentstørrelsen passer til tryksagens færdige mål f.eks: Visitkort (85 x 54 mm) eller A6 postkort/flyer (105 x 148,5 mm) osv. inden du trykker OK skal du også huske, 3 eller 5 mm beskæring (Bleed), mange gange er en margin på 3 mm. som minimum også en god idé at få med, så man er sikker på at der ikke kommer tekst eller andet vigtigt materiale for tæt på kanten, da man så kan rissikere at det bliver skåret i eller bliver skåret helt væk.

## Design ud fra en Indesign skabelon

I mange tilfælde anbefaler vi at du bruger en af vores skabeloner, når du designer din tryksag. Specielt, hvis du designer mere avancerede tryksager, udstillingssystemer men også ved andre ting.

**New Document**

Document Preset: [Custom]

Intent: Print

Number of Pages: 1 ☐ Facing Pages

Start Page No: 1 ☐ Master Text Frame

Page Size: [Custom]

Width: 850 mm Orientation:

Height: 1970 mm

Columns

Number: 1 Gutter: 4,233 mm

Margins


Top: 3 mm Left: 3 mm

Bottom: 3 mm Right: 3 mm

Bleed and Slug

	Top	Bottom	Left	Right
Bleed:	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm





## Tip: brug InDesign skabelonerne

Vi anbefaler, altid at du bruger de skabeloner, der er lavet til InDesign, da du på den måde kan være sikker på, at skabelonen ikke kommer med på din tryksag.

## Ved brug af PDF-skabelonerne

vælger du at bruge en PDF skabelon, **SKAL** du huske selv at slette skabelonen i dokumentet inden du eksporterer til tryk.

## Sådan bruger du InDesign-skabelon

Download skabelon pakken (en zippet mappe), udpak mappen og dobbeltklik på InDesign filen hvis der er en, - Du er nu klar til at designe din tryksag.

## Eksporterer dit layout til en trykklar PDF

Når du er færdig med dit design i indesign, skal du eksportere det til en PDF, her er det vigtigt at du fortæller systemet at det skal være med beskæring og skæremærker.

Som du kan se på billedet her under.

